# iStart™

# Portable Power Pack Instructions

**IMPORTANT**

**Register Your Unit**

http://register.quickcable.com



The iStart™ Portable Power Pack is a lightweight, convenient power source to provide jump starting power for cars, light trucks, ATV's, boats, and lawn and garden equipment. It also works as a lantern and offers a 12V cigarette-style power outlet to recharge or power small electronic gear like cell phones and music players. A built-in polarity alarm sounds a continuous tone and triggers an LED if positive and negative connections are reversed. LED status lights indicate reserve power and charging status.

**⚠ WARNING – Risk of Explosion or Fire**

1. Failure to follow these instructions may result in personal injury, destruction of the power pack, or damage to your vehicle.
2. Read owner's manual before use.
3. Wear safety goggles whenever working around vehicle batteries.
4. Wear gloves and protective clothing.


## Components

1. Positive (+) Jumper Cable (RED) Grip
2. Negative (-) Jumper Cable (BLACK) Grip
3. Clamp Storage Tab
4. Work Light, Center Off, Test Battery Level
5. Built-in Work Light
6. Battery Status LED Indicator Lights
7. Charging LED Indicator Lights
8. Reverse Polarity Hook-Up Light
9. 12 V DC Power Outlet
10. 120 V AC Charging Port
11. On/Off Switch









# Using the iStart™

Before using your portable power pack, you should fully charge it. The high charge indicator light will come on when the unit has been charged. Re-charge every 30 days or when the medium or low lights indicate less than full charge. Fluctuations in temperature can accelerate battery discharge. Check your unit often.

**⚠ WARNING – Risk of Battery Explosion, Fire or Failure**

- Failure to keep internal battery charged will lead to permanent battery damage.
- Connecting a discharged battery to charged system could cause overheating or explosion.

## To jump start a vehicle or machine:

- Make sure the iStart™ power switch is OFF.
- Connect the red (positive +) clamp to the positive terminal or post on the discharged battery.
- Connect the black (negative –) clamp to a ground away from the battery, such as an alternator bracket.
- If connections are reversed, polarity alarm will sound and reversed connections light will be red.
- Turn the power switch ON.
- Start the engine.
- Turn the power switch OFF.
- Disconnect the clamps, first negative and then positive.








# Use your iStart™ safely

- Do not use the portable power pack if any cable clamp or cord is damaged.
- Do not short circuit the unit. Don't touch the clamps to any conductive material.
- Always wrap the cables back into position and store the clamps properly.
- If your iStart portable power pack requires service, follow the directions in the warranty section. Do not attempt to repair the unit or replace parts. Unauthorized repairs will void your warranty.
- Check vehicle battery terminals before using the power pack; clean them if necessary.
- After approximately 10 seconds of continuous cranking, if the disabled vehicle fails to start, stop and wait for 1 minute. This prevents damage to your power pack and to your vehicle's system from overheating.
- No lubrication is recommended or required.
- Avoid storing in direct sunlight, in extreme heat or cold, or very moist areas.






## iStart™ portable power pack limited warranty

The Manufacturer warrants this product against defects in material and workmanship for one (1) year from the date of original retail purchase. Quick Cable will, at its option, repair or replace defective units.
Quick Cable encourages you to register your product at www.quickcable.com/register and to retain your original sales receipt with this manual for warranty purposes.

Damage caused by misuse or improper connections, failure to follow prescribed operating instructions, impact damage, or negligence is not covered by this warranty. The manufacturer reserves the right to inspect units for improper use in determining warranty coverage.

EXCEPT FOR THIS LIMITED WARRANTY, THE MANUFACTURER HAS NOT MADE AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, DIRECT OR INDIRECT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THIS LIMITED, CONDITIONAL WARRANTY PROVIDES THE EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY CLAIM OR DAMAGE EXCEPT AS OTHERWISE REQUIRED BY LAW.

This warranty excludes and does not cover defects or failures of your PORTABLE POWER PACK due to any cause other than defects in material or workmanship, including without limitation any malfunctions or failures caused by repairs made by an unauthorized person, mishandling, modifications, normal wear, improper storage and unreasonable use or damage.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Any claim relating to the Portable Power Pack must be submitted within one (1) year of purchase and must be sent to Quick Cable in the U.S.A or Canada.

If any portion of this warranty or limitation of rights and remedies is found to be unenforceable, then the remainder of this document shall remain in full force and effect.

## To obtain service under this warranty:

1. Call Technical Service toll free in U.S.A. 1 (800) 558-8667 or in Canada 1 (800) 728-1742. Have your Portable Power Pack near the phone and a technician will help you diagnose the problem.
2. Be prepared to establish proof and date of purchase.
3. Any misuse of this unit will void this warranty.

El Power Pack Portable iStart™ es una fuente de peso ligero, el poder práctico para proporcionar potencia de salto de partida para automóviles, camiones ligeros, los ATV, barcos y equipos de jardinería. También funciona como una linterna, y ofrece una batería de 12V del cigarrillo al estilo de toma de corriente para recargar o energía del aparato electrónico pequeño como teléfonos celulares y reproductores de música. Una alarma de la polaridad incorporado emite una señal continua y activa un LED si las conexiones positivas y negativas están invertidas. LED de luces de estado indican energía de reserva y el estado de carga.


**⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de explosión o incendio**


1. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones personales, la destrucción de la fuente de alimentación, o daños a su vehículo.
2. Lea el manual del propietario antes de su uso.
3. Use gafas de seguridad cuando se trabaja cerca de las baterías del vehículo.
4. Use guantes y ropa protectora.

## Componentes

1. Positivo (+) cable puente de (ROJO) grip
2. Negativo (–) cable puente (NEGRO) grip
3. Fijar pestaña almacenamiento
4. Luz de trabajo, fuera del centro, el nivel de prueba de la batería
5. Incorporado a la luz el trabajo
6. Estado de la batería se ilumina el indicador
7. Carga de luces indicadoras LED
8. Inversión de polaridad en circuito la luz
9. 12V de corriente continua de salida
10. 120V AC Puerto de carga
11. De encendido / apagado



# Usando el iStart™

Antes de utilizar el cargador portátil, usted debe cargarla totalmente. La luz indicadora de carga alta se enciende cuando la unidad ha sido acusado. Recarga cada 30 días o cuando las luces medias o bajas indican menos de carga completa. Las fluctuaciones en la temperatura puede acelerar la descarga de la batería. Revise su unidad de frecuencia.

**⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de explosión de la batería, fuego o fallos**

- El incumplimiento de mantener cargada la batería interna conduce a daños en la batería permanente.
- La conexión de una batería descargada al sistema de carga podría causar un sobrecalentamiento o una explosión.

## Para comenzar con un vehículo o una máquina:

- Asegúrese de que el interruptor de encendido está en OFF iStart™.
- Conecte el cable rojo (positivo +) pinza a la terminal positiva o publicar en la batería descargada.
- Conecte el cable negro (negativo -) abrazadera a una tierra lejos de la batería, tal como un soporte del alternador.
- Si se conecta al revés, la alarma sonará y la polaridad invertida la luz las conexiones será de color rojo.
- Gire el interruptor de encendido en ON.
- Arranque el motor.
- Gire el interruptor de encendido en OFF.
- Desconecte las abrazaderas, en primer lugar negativo y positivo, entonces.








# Utilice su iStart™ seguridad

- No utilice el paquete de energía portátil en su caso la abrazadera del cable o de la médula es dañado.
- No haga cortocircuito, la unidad. No toque las pinzas a cualquier material conductor.
- Siempre envuelva los cables en su posición y guarde las pinzas correctamente.
- Si el paquete de energía portátil ISTART requiere el servicio, siga las instrucciones en la sección de garantía. No intente reparar la unidad o reemplazar piezas. Reparaciones no autorizadas anularán la garantía.
- Compruebe los terminales de la batería del vehículo antes de usar la fuente de alimentación, límpielo si es necesario.
- Después de aproximadamente 10 segundos de arranque continuo, si las personas con discapacidad vehículo no se puede iniciar, parar y esperar 1 minuto. Esto previene el daño a el paquete de energía y sistema de su vehículo contra el sobrecalentamiento.
- No requiere lubricación esté recomendado o impuesto.
- Evite almacenar la luz solar directa, el calor o frío extremo, o muy húmeda áreas.






## iStart™ garantía portable power pack limitada

El fabricante garantiza que este producto contra defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra original. Cable rápida, a su opción, reparará o reemplazará las unidades defectuosas.
Cable rápido lo alienta a que registre su producto en www.quickcable.com / registrar y conservar el recibo de compra original con este manual para hacer válida la garantía.

Los daños causados por mal uso o conexiones inadecuadas, incumplimiento de las instrucciones prescritas de funcionamiento, daños por impacto, o por negligencia no están cubiertos por esta garantía. El fabricante se reserva el derecho de inspeccionar las unidades de uso indebido en la determinación de cobertura de la garantía.

A EXCEPCIÓN DE ESTA GARANTÍA, EL FABRICANTE NO HA HECHO Y RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA O DECLARACIÓN DE NINGÚN TIPO, expresa o implícita, DIRECTOS O INDIRECTOS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, Y CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN FIN FINALIDAD. ESTA GARANTÍA LIMITADA, condicional ofrece EL ÚNICO REMEDIO PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN O DAÑO CON LA EXCEPCIÓN DE LO EXIJA LA LEY.

Esta garantía excluye y no cubre los defectos o fallas de su cargador portátil debido a cualquier causa que no sean defectos en materiales o mano de obra, incluyendo, sin limitación, cualquier mal funcionamiento o fallos causados por reparaciones realizadas por una persona no autorizada, mal uso, modificaciones, desgaste normal, almacenamiento inadecuado y uso irracional o daños.

EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS O INCIDENTAL. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Cualquier reclamación relacionada con el Power Pack Portable debe ser presentada dentro de un (1) año de la compra y debe ser enviada a cable rápido en los EE.UU. o Canadá.

Si alguna parte de esta garantía o limitación de derechos y recursos que se encuentra para ser inaplicable, el resto de este documento se mantendrá en pleno vigor y efecto.

## Para obtener servicio bajo esta garantía:

1. Llame al servicio técnico Llamada gratuita en EE.UU. 1 (800) 558-8667 o en Canadá 1 (800) 728-1742 mil. Tiene su cargador portátil cerca del teléfono y un técnico le ayudará a diagnosticar el problema.
2. Esté preparado para establecer la prueba y la fecha de compra.
3. Cualquier mal uso de esta unidad anulará esta garantía.

Le Power Pack iStart™ Portable est un poids léger, source d'alimentation pratique pour fournir la puissance saut de départ pour les voitures, les camions légers, VTT, bateaux, et de l'équipement pour pelouse et jardin. Il travaille également comme une lanterne et offre une prise de courant 12V-cigare pour recharger le style ou petite puissance ballast électronique comme les téléphones cellulaires et les lecteurs de musique. Une alarme de polarité intégré émet une tonalité continue et déclenche une LED si les connexions positives et négatives sont inversées. Voyants d'état LED indiquent la puissance de réserve et l'état de charge.

**⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'explosion ou d'incendie**

1. Le non respect de ces instructions peut entraîner des blessures, la destruction du bloc d'alimentation, ou de dommages à votre véhicule.
2. Lisez le manuel du propriétaire avant utilisation.
3. Porter des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez près des batteries du véhicule.
4. Portez des gants et des vêtements protecteurs.


## Composants

① Positive (+) câble de raccordement (ROUGE) grip
② Négatif (–) câble de raccordement (NOIR) grip
③ Fixer l'onglet de stockage
④ Des travaux légers, décentré, le niveau de batterie de tests
⑤ Construit en lumière le travail
⑥ État de la batterie LED s'allume
⑦ Charge voyants LED
⑧ Inversions de polarité hook-up lumière
⑨ De courant 12V DC
⑩ 120V AC port de charge
⑪ Interrupteur marche/arrêt









# Utilisation de l'iStart™

Avant d'utiliser votre bloc d'alimentation, vous devez le charger complètement. Le voyant de charge de haute indicateur s'allume lorsque l'appareil a été inculpé. Rechargez tous les 30 jours ou lorsque les lumières moyennes ou faibles indiquent moins de pleine charge. Les fluctuations de température peut accélérer décharge de la batterie. Vérifiez votre unité souvent.

**⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'explosion de la batterie, incendie ou une panne**

- Défaut de garder la batterie interne chargée mènera à endommager la batterie permanente.
- Connecter une batterie déchargée au système de charge pourrait entraîner une surchauffe ou une explosion.

# Pour relancer un véhicule ou une machine:

- Assurez-vous que le commutateur de puissance iStart™ est sur OFF.
- Connectez le fil rouge (positive +) de serrage à la borne positive ou post sur le déchargée de la batterie.
- Connectez le fil noir (négatif -) de serrage pour un terrain loin de la bat terie, tel qu'un support d'alternateur.
- Si les connexions sont inversées, alarme sonore retentit et la polarité inversée la lumière sera rouge connexions.
- Tourner l'interrupteur d'alimentation sur ON.
- Démarrez le moteur.
- Tourner l'interrupteur d'alimentation sur OFF.
- Débranchez les pinces, d'abord négative puis positive.








# Utilisez votre iStart™ en toute sécurité

- Ne pas utiliser le boîtier d'alimentation portable le cas échéant serre-câble ou le cordon est endommagé.
- Ne pas court-circuiter l'appareil. Ne touchez pas les bornes à tout un matériau conducteur.
- Toujours enrouler les câbles en position et de stocker les pinces correctement.
- Si votre pack iStart alimentation portable nécessite une réparation, suivez les instructions dans la section garantie. Ne tentez pas de réparer l'appareil ou remplacer les pièces. Réparation non autorisée annulera votre garantie.
- Vérifier les bornes de la batterie du véhicule avant d'utiliser le bloc d'alimentation; les nettoyer si nécessaire.
- Après environ 10 secondes de manivelle en continu, si les personnes handicapées véhicule ne parvient pas à démarrer, arrêter et attendre pendant 1 minute. Cela empêche des dommages à votre bloc d'alimentation et au système de votre véhicule contre la surchauffe.
- Aucune lubrification est recommandée ou exigée.
- Évitez de ranger dans la lumière du soleil directe, à la chaleur ou le froid extrême, ou très humide domaines.






## iStart™ garantie portable power pack limitée

Le fabricant garantit ce produit contre les défauts matériels et de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d'achat initiale. Quick Cable, à sa discrétion, réparer ou remplacer les éléments défectueux.
Quick Cable vous encourage à enregistrer votre produit sur www.quickcable.com / enregistrer et de conserver votre reçu de vente original avec ce manuel à des fins de garantie.

Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou connexions incorrecte, le non-respect des instructions d'exploitation prescrites, des dommages d'impact, ou de la négligence n'est pas couvert par cette garantie. Le constructeur se réserve le droit d'inspecter des unités pour utilisation abusive dans la détermination de la couverture de garantie.

SAUF POUR CETTE GARANTIE LIMITÉE, le fabricant a pas fait, et DENIE TOUTE GARANTIE OU REPRÉSENTATION D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DIRECTS OU INDIRECTS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER BUT. CETTE LIMITE, GARANTIE CONDITIONNELLE FOURNIT LE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUTE DEMANDE OU DOMMAGES SAUF INDICATION CONTRAIRE REQUIS PAR LA LOI.

Cette garantie exclut et ne couvre pas les défauts ou pannes de votre boîtier d'alimentation portable pour toute cause autre que les défauts de matière ou de fabrication, y compris sans limitation les dysfonctionnements ou défaillances causés par des réparations effectuées par une personne non autorisée, une mauvaise manipulation, des modifications, l'usure normale, mauvais entreposage et l'utilisation abusive ou de dommages.

EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs de sorte que les limitations ou exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'état à l'autre.

Toute réclamation relative au bloc d'alimentation portatif doit être présentée dans un (1) année d'achat et doit être envoyé à câble rapide aux Etats-Unis ou au Canada.

Si une partie quelconque de cette garantie ou la limitation des droits et des recours est jugée inapplicable, le reste de ce document reste en pleine force et effet.

## Pour obtenir un service sous cette garantie:

1. Appelez sans frais techniques Service gratuit aux Etats-Unis 1 (800) 558-8667 ou au Canada 1 (800) 728-1742. Demandez à votre Power Pack Portable près du téléphone et un technicien vous aidera à diagnostiquer le problème.
2. Soyez prêt à établir la preuve et la date d'achat.
3. Toute utilisation abusive de cette unité annulera cette garantie.

# RESCUE®

## Engineered better. Built better.

We've invested 65 years into building the best possible products for demanding users – products that stand up to harsh environments and work when others fail. Our Rescue® Portable Power Packs have earned their industry-best reputation. They're built with better components.

## Mejor ingeniería. Mejor construidos.

Hemos invertido 65 años en la construcción de los mejores productos posibles para los usuarios más exigentes - los productos que se enfrentan a entornos adversos y trabajar cuando los demás no. Nuestros paquetes de Rescue® Portable Power se han ganado su reputación en la industria mejor. Están construidas con mejores componentes.

## Conçu better. Mieux construit.

Nous avons investi 65 années dans la construction les meilleurs produits possibles pour les utilisateurs exigeants - des produits qui résistent à des environnements difficiles et travailler quand d'autres échouent. Notre Rescue® Portable Power Packs ont gagné leur industrie meilleure réputation. Ils sont construits avec de meilleurs composants.



## Rescue® Power Pack Comparison Chart

| Model | Part No. | Voltage | Style | Cable Length | Cable Gauge | Battery (AH) | Peak Current | Battery Status | Compressor | Inverter | USB Port | Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 604120 | 12/24V | Wheeled | 10' 3.04 m | Two 1/0 (4/0 Equivalent) | Recommended Two Group 31 Sealed (not included) | N/A* | Analog | No | No | No | 85.0 lb 38.5 kg |
| 5020 Aero | 604115 | 12/24V | Wheeled | 10' 3.04 m | 1/0 | Recommended Two Group 31 Sealed (not included) | N/A* | Digital | No | No | No | 88.5 lb 40.0 kg |
| 5000 | 604110 | 12/24V | Wheeled | 10' 3.04 m | 1/0 | Recommended Two Group 31 Sealed (not included) | N/A* | Digital | No | No | No | 73.0 lb 33.0 kg |
| 4000 | 604100 | 12V | Wheeled | 62" 157.5 cm | 2 | Recommended One Group 24 Sealed (not included) | N/A* | Digital | No | No | No | 31.0 lb 14.0 kg |
| 4050 | 604101 | 12V | Wheeled | 62" 157.5 cm | 2 | Recommended One Group 24 Sealed (not included) | N/A* | Digital | Yes | No | No | 37.5 lb 17.0 kg |
| 2600 | 604085 | 12V | Hand Carried | 62" 157.5 cm | 2 | Dual 22 Amp Hour | 4400 Amps | Digital | No | No | No | 43.5 lb 19.5 kg |
| 2000 | 604054 | 12V/24V | Hand Carried | 62" 157.5 cm | 2 | Dual 20 Amp Hour | 4000 Amps/12V 1800 Amps/24V | Digital | No | No | No | 40.5 lb 18.5 kg |
| 1220 Aero | 604082 | 12V | Hand Carried | 62" 157.5 cm | 2 | Dual 20 Amp Hour | 4000 Amps | Analog | No | No | No | 40.5 lb 18.3 kg |
| 2420 Aero | 604058 | 24V | Hand Carried | 62" 157.5 cm | 2 | Dual 20 Amp Hour | 1800 Amps | Analog | No | No | No | 39.0 lb 17.6 kg |
| 1800 | 604053 | 12V | Hand Carried | 62" 157.5 cm | 2 | Dual 20 Amp Hour | 4000 Amps | Analog | No | No | No | 40.5 lb 18.5 kg |
| 3000 | 604055 | 12V | Hand Carried | 55" 139.7 cm | 4 | Recommended One Group U1 Sealed (not included) | N/A* | Analog | No | No | No | 11.0 lb 5.0 kg |
| 1060 | 604084 | 12V | Hand Carried | 55" 139.7 cm | 6 | 20 Amp Hour | 2000 Amps | Analog | Yes | 300W | Yes | 26.5 lb 12.0 Kg |
| 950 | 604051 | 12V | Hand Carried | 55" 139.7 cm | 6 | 18 Amp Hour | 1000 Amps | Analog | Yes | No | No | 11.5 kg 25.0 lb |
| 900 | 604050 | 12V | Hand Carried | 27" 68.5 cm | 6 | 18 Amp Hour | 1000 Amps | LED | No | No | No | 25.0 lb 11.4 kg |
| 910 | 604083 | 12V | Hand Carried | 27" 68.5 cm | 6 | (Not Included) | N/A* | LED | No | No | No | 8.0 lb 3.5 kg |
| iStart | 604049 | 12V | Hand Carried | 27" 68.5 cm | 8 | 7 Amp Hour | 450 Amps | LED | No | No | No | 9.0 lb 4.0 Kg |

*Peak current based on user-installed battery.

IT IS ILLEGAL TO DISPOSE OF LEAD ACID BATTERIES IN THE TRASH!



For disposal and/or recycling in your area, please call 800-253-2687 or go to www.cleanup.org.

If your Portable Power Pack is out of warranty, and fails, it may not be economical to repair. Before disposing of unit, disassemble, remove battery and recycle.

ES ILEGAL PARA ELIMINAR LAS BATERÍAS DE PLOMO EN LA BASURA!



De eliminación y/o de reciclaje en su área, llame a 800-253-2687 o visite www.cleanup.org.

Si el Power Pack Portable está fuera de garantía, y no puede, no puede ser barato para su reparación. Antes de deshacerse de la unidad, desmontar, quite la batería y reciclar.

IL EST ILLÉGAL DE DISPOSER DE BATTERIES AU PLOMB À LA POUBELLE!



Pour l'élimination et / ou de recyclage dans votre région, s'il vous plaît appelez 800-253-2687 ou visitez le www.cleanup.org.

Si votre boîtier d'alimentation portable est hors garantie, et échoue, il peut ne pas être économique à réparer. Avant de disposer d'unité, de démonter, enlever la batterie et à recycler.

---


## Quick Cable Corporation

3700 Quick Drive
Franksville, WI U.S.A. 53126-0509
1.800.558.8667

## Quick Cable Canada Limited

6395 Kestrel Road
Mississauga, Ontario Canada L5T 1Z5
1.800.728.1742



Copyright ©2012 Quick Cable Corporation & Quick Cable Canada Limited. All rights reserved. Quick Cable & the Quick Cable logo, Brute, Cub, Hammer Crimper, HexCrimp, HexCrimp Jr., FlexTube, Fusion, Gardian, HexCrimp, HexCrimp Jr., MagnaLug, MagnaTube, MAX, Quick, Quick Connector, QuickCote+, QuickCutter, QuickDrive, QuickFlux, QuickFlex, QuickFuse, QuickHarness, QuickHeat, QuickHold, QuickLink, QuickPower, QuickStrip, QuickTap, Quick Technologies, Rescue, SBC, SBF, StrongBox, & Truck Tough are all trademarks of Quick Cable Corporation. All rights reserved.



X-890163B


Engineered by QUICKCABLE®